Technische Daten und Maße

Baugröße	RolTop M6	RolTop M7/23	RolTop M10	RolTop M10-K	RolTop M12/23	RolTop M20	RolTop M30	RolTop M40	RolTop M50
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	6	7	10		12	20	30	40	50
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	14	23	14		23	14			
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230	230 – 240 V ~			1 ~ 230				
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50								
Geräuschlose Softbremse	•						–		
Schnellläufer	–	•	–		•	–			
Bemessungs-Strom (A)	0,52	0,6			0,9			1,2	1,3
Bemessungs-Aufnahme (W)	118	140			200			270	300
Wellendurchmesser (mm)	50								
Schutzgrad (IP)	44								
Endschalterbereich (Umdreh.)	40								
Betriebsdauer (min S2)	5				4			5	4
Länge C (mm)	446	466		391	526		516	546	
Länge D (mm)	429,5	449,5		374,5	509,5		499,5	529,5	
Länge E (mm)				= 14	= 12	= 19			
Gewicht (kg)	1,6	1,7		1,9	2,2		2,3	2,5	3,1
Betriebsumgebungs-temperatur (°C)	–20 bis +60								
Konformität									
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0								



	RolTop M6	RolTop M7/23	RolTop M10	RolTop M10-K	RolTop M12/23	RolTop M20	RolTop M30	RolTop M40	RolTop M50
Artikel-Nummer	34 301.0001	34 225.0001	34 221.0001	34 111.0001	34 235.0001	34 231.0001	34 241.0001	34 251.0001	34 261.0001



		RolTop M7/23 RH	RolTop M10 RH	RolTop M10-K RH	RolTop M12/23 RH	RolTop M20 RH	RolTop M30 RH		
Artikel-Nummer		38 225.0001	38 221.0001	38 111.0001	38 235.0001	38 231.0001	38 241.0001		

Befestigungshinweise auf Seite 98 beachten!



	RolTop M6 SH		RolTop M10 SH			RolTop M20 SH	RolTop M30 SH	RolTop M40 SH	RolTop M50 SH
Artikel-Nummer	39 301.0001		39 221.0001			39 231.0001	39 241.0001	39 251.0001	39 261.0001

Zubehör und Komponenten



Anschluss- und Montagekabel
Seite 94



Adaptersets
Seite 95



Motorlager
Seite 96 und 98



ProLine-Steuergeräte
ab Seite 211



Sensoren
ab Seite 200



Starre Wellenverbinder
Seite 100



Funkempfänger
ab Seite 188



Bolzen für RH-Antriebe
Seite 98